

DP2 kaputelefon lakáskészülék

A lakáskészülék mikroprocesszoros vezérlésű. A csengetéskor a lakásszámot a központ digitális kód formájában küldi a lakáskészülékek felé, amit a mikroprocesszor összehasonlít a jumpereken beállított értékkel. A mikroprocesszor hatékony hibafelismerő programmal van ellátva, így a téves csengetés lehetősége gyakorlatilag kizárt. A lakásszámot a panelen található jumperekkel kell beállítani. A jumperek értéke a telefonokban lentől felfelé növekszik. Jumperek értékei: 127 ezekből a számokból minden lakás szám előállítható

64

32

16

8

4

2

1

A rövidre zárt jumperek összege a hívószám.

Típus: DP2

Digitális

2 vezetékes

127-es lakás számig címezhető

1 kapunyitó nyomógomb

Ajtó előtti csengő bemenet

Kompatibilis: DP3000, Codefon

Színe: Fehér

Súly:

Méret: 210x80x45mm

